

В заявке нам указан ip адрес 192.168.0.135, маска 0, шлюз 0.1, dns если не указан в заявке, то оставляем такой же, какой и был.

Нажимаем Далее.

После этого пункта на счетчике сразу сменятся ip-параметры, и чтобы нам продолжить настройку, нужно опять поменять ip параметры на компьютере.

Так, нажимаем Далее, здесь мы уже все настроили.

Дата, время и единицы.

Здесь прописывается сервер времени, с которым счетчик будет синхронизировать свое время.

Так же указывается в заявке.

Если не указан, то переводим данный пункт в положение Нет, и вручную выставляем время.

Часовой пояс ставим Европа-Москва.

Нажимаем Далее.

Задаем высоту установки счетчика.

В нашем случае это 330 см. от пола.

Следующий шаг — выбор поворота изображения

Тут в принципе от этого ничего не зависит.

Так что выставляем тот, который вам более удобен для настройки дальнейшей.

En la solicitud tenemos especificada la dirección IP 192.168.0.135, máscara 0, puerta de enlace 0.1, DNS, si no lo tenemos especificado en la solicitud, dejamos el mismo que era.

Hacemos clic en “Siguiente”

Después de este paso la videocámara enseguida obtendrá los parámetros IP cambiados, y para continuar con la configuración, hay que volver a cambiar la configuración IP del ordenador.

Hacemos clic en “Siguiente”, aquí tenemos todo configurado

Fecha, hora, unidades.

Aquí se indica el servidor de hora para mantenerla sincronizada.

También se especifica en la solicitud.

Si no lo tenemos especificado, elegimos “No”, e indicamos la hora a mano.

Huso horario elegimos Europa-Moscú

Hacemos clic en “Siguiente”

Indicamos la altura de instalación de la videocámara.

En nuestro caso será 330 cm desde el suelo

El siguiente paso es selección de rotación de la imagen

En general de este nada depende

Por eso seleccionamos la rotación más conveniente para ustedes para el ajuste siguiente.